

## POLICHARGER IN-DBLT1

La gama Policharger IN ha sido diseñada para adaptarse a las necesidades de carga de cualquier vehículo aprovechando al máximo la potencia disponible en la instalación. Diseñados y testados para una máxima durabilidad, los equipos Policharger permiten un óptimo funcionamiento tanto en interior como en exteriores.

Los equipos de recarga Policharger doble, permiten la carga de 2 vehículos al mismo tiempo, regulando automáticamente la potencia de carga para aprovechar el 100% la potencia contratada sin superarla nunca..

### Especificaciones generales

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Modelo                        | Policharger IN-DBLT1                            |
| Tipo de conector              | 2 X Tipo 1 (SAE J1772)                          |
| Dimensiones exteriores        | 229x203x99 mm (sin cable)                       |
| Modo de carga                 | Modo 3                                          |
| Longitud del cable            | 2 X 5 m                                         |
| Peso total                    | 4 kg                                            |
| Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a 40 °C                               |
| Grado de protección           | IP65 / IK10                                     |
| Sección de manguera           | 3 X 6 mm <sup>2</sup>                           |
| Directivas de referencia      | 2014/35/EU, IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1 |
| Marcado                       | CE                                              |

### Especificaciones eléctricas

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Potencia máxima     | 7,4 kW                       |
| Corriente máxima    | 32 A                         |
| Frecuencia nominal  | 50 Hz / 60 Hz                |
| Voltaje de entrada  | 230 V AC $\pm$ 10 %, 1P+N+PE |
| Corriente de carga  | configurable de 6 A a 32 A   |
| Consumo en stand-by | < 3 W                        |

